

## Model DM - 01

### Funkcje:

- Pomiar dokonywany w metrach i stopach
- Możliwość wyboru punktu rozpoczęcia pomiaru
- Przechowywanie danych/zapamiętanie danych
- Obliczanie pola i objętości
- Pamięć - 5 grup wartości
- Podsumowanie odległości
- Automatyczne i manualne wyłączenie urządzenia
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Przełącznik sygnału, sygnał informuje o błędnych odczytach i potwierdzeniu odczytu.

### Specyfikacja

- Zakres pomiarów: 0,5~16m (1,64~52.48 stóp)
- Ustawienia:
  - Fm/Bm: Przełącza punkt rozpoczęcia pomiarów- od przodu (FM) lub tyłu(BM) urządzenia.
  - M/FT: Przełącza jednostkę pomiarów – metry/stopy (przełącznik znajduje się wewnątrz komory baterii)
- Dokładność:  $\pm 1\% + 1$  dokonanego odczytu
- Warunki:  $25 \pm 50C$ , 45%~90% wilgotności względnej
- Czas reakcji: 2 sekundy
- Zasilanie: bateria 9V
- Zużycie prądu: w stanie oczekiwania:  $\leq 1\mu A$ ; podczas pracy urządzenia:  $\leq 60mA$
- Automatyczne wyłączenie urządzenia: po ok. 100 sekundach
- Podświetlany wyświetlacz LCD: aktywny ok. 7 sekund
- Warunki działania: temperatura: 0~400C; wilgotność: 45%~90% wilgotności względnej
- Temperatura przechowywania: -10~600C
- Wymiary: 20mm x 85mm x 70mm
- Waga: 192g

