

Model AB-1301

Dane techniczne:

- zakres pomiaru: 0,1 do 50000 LUX
- dokładność: $\pm 5\% + 10$ digits (<10000 LUX)
- $\pm 10\% + 10$ digits (>10000 LUX)
- powtarzalność : $\pm 2\%$
- częstość pomiarów: 1,5 razy na sek.
- charakterystyka temperatury: $\pm 1\%$ na st.C
- wyświetlacz: 3 1/2 pozycyjny LCD
- wymiary czujnika : 115 x 60 x 27mm
- wymiary: 188 x 64,5 x 24,5mm
- zasilanie: 12V typu A23

